

Werkstattbuch Nr. 069 *	Rotierender Breitband-Dipol BDS 62	F 015-8
--	---	----------------

Stücklisten

1. Auszug aus der mechanischen Stückliste

Nr.	Stück	Bezeichnung	Besondere Angaben
		a) Statorfassung	Sach-Nr. 124-4027.01
1	1	Statorfassung	Sach-Nr. 124-4027.01-1
2	2	Druckplatte 30X5	DIN 174
3	1	Druckring 38 ϕ	DIN 668
20	1	Steckerstift 8 ϕ	DIN 668
21	1	Trolitulscheibe 35 ϕ	Sach-Nr. 124-4027.01-11
27	1	Befestigungsbuchse 16 ϕ	DIN 668
		b) Antrieb	Sach-Nr. 124-4027.02
1	1	Motorachse	Sach-Nr. 124-4027.02-1
2	1	Zwischenring	Sach-Nr. 124-4027.02-2
12	1	Steckerbuchse	Tfkn. Sach-Nr. 18 868.06-4
13	1	Scheibe	Tfkn. Sach-Nr. 18 651-20
14	1	Federring	Tfkn. Sach-Nr. 18 886.06-5
16	1	Kugellager	16 005 DIN 625
17	1	Paßfeder A 3X4X12	DIN 496
25	1	Motorgehäuse	Sach-Nr. 124-4027.02-10
28	1	Verschraubring	Tfkn. Sach-Nr. 18 651-4
32	1	Kugellager	16 005 DIN 625
51	1	Statorgehäuse	Tfkn. Sach-Nr. 18 652.01-56
52	2	Fibrescheibe 1 mm	Tfkn. Sach-Nr. 18 652.01-57
55	1	Anpreßring	Tfkn. Sach-Nr. 18 652.01-60
63	1	Nabe (Läufer)	Tfkn. Sach-Nr. 18 652.01-68
66	1	Preßring	Tfkn. Sach-Nr. 18 652.01-71
180	1	Befestigungsflansch	Sach-Nr. 124-4027.02-89
181	1	Einsatzring	Sach-Nr. 124-4027.02-90
190	1	Konus	Sach-Nr. 124-4027.02-95
200	1	Nockenring	Sach-Nr. 124-4027.02-101

Nr.	Stück	Bezeichnung	Besondere Angaben
201	1	Führungsring	Sach-Nr. 124-4027.02-102
209	1	Nockenring für Deckel mit Federsatzaufbau	Tfkn. Sach-Nr. 18 651-7
210	1	Distanzbuchse	Tfkn. Sach-Nr. 18 651-8
		c) Dipol	Sach-Nr. 124-4027.03
1	1	Flansch	Sach-Nr. 124-4027.03-1
17	1	Antennenverlängerung (rechts)	Sach-Nr. 124-4027.03-17
18	1	Leiterstück	Sach-Nr. 124-4027.03-18
19	1	Steckerstück	Sach-Nr. 124-4027.03-19
20	1	Trolitulscheibe	Sach-Nr. 124-4027.03-41
21	1	Verschlußstück	Sach-Nr. 124-4027.03-21
33	1	Rohrstück 16X1,5	DIN 2391
34	1	Winkelblech	Sach-Nr. 124-4027.03-34
35	1	Flansch	Sach-Nr. 124-4027.03-35
46	1	Verchlußstück	Sach-Nr. 124-4027.03-46
47	1	Antennenverlängerung (links)	Sach-Nr. 124-4027.03-17
62	1	Rohrstück 16X1,5	DIN 2391
63	1	Winkelblech	Sach-Nr. 124-4027.03-63
64	1	Führungsstück	Sach-Nr. 124-4027.03-64
		d) Lose Einbauteile	Sach-Nr. 124-4027.04
2	6	Sicherungsblech, galv. verzinkt	5,3 DIN 93
4	9	Sicherungsscheibe	B 4,3 HgN 14 509
6	4	Sicherungsblech, galv. verzinkt	4,3 DIN 93
8	1	Geräteschild	Sach-Nr. 124-4027.04-20
9	1	Dichtungsring (Sumit weich)	Tfkn. Sach-Nr. 18 651-10
11	1	Stütze (Blende)	Sach-Nr. 124-4027.04-1
13	1	Blendenscheibe	Tfkn. Sach-Nr. 18 651-67
17	12	Scheibe, galv. verzinkt	5,3 DIN 134
28	2	Ausgleichsgewicht 30 ϕ	DIN 668
29	1	Platte	Sach-Nr. 124-4027.04-8
38	1	Zuleitungskabel, kompl. 5X0,75 ²	Sach-Nr. 124-4027.04 U 3
50	1	Zuleitungskabel, kompl. 3X0,75 ²	Sach-Nr. 124-4027.04 U 4

2. Elektrische Stückliste

Kennzeichen	Bezeichnung und elektrische Werte	Besondere Angaben
Bu 1	Stecker, 6-teilig	Sach-Nr. 124-4027.04 U 3
Bu 2	Stecker, 3-teilig	Sach-Nr. 124-4027.04 U 4
C 1	Papier-Kondensator 5000 pF, 250/750 V—	EL 3615
C 2...4	desgl.	
C 5	Papier-Kondensator 1000 pF, 250/750 V—	EL 3615
C 6...8	desgl.	
D 1	HF-Drossel	Sach-Nr. 124-4027.02-52
D 2...4	desgl.	
M 1	Motor	Sach-Nr. 124-4027.02 U 2
U 1	Kontakt	Sach-Nr. 124-4027.02 U 5 u. U 6
U 2...4	desgl.	
W 1	Schichtwiderstand 300 Ω , 0,25 W	5 DIN 41401
W 2...4	desgl.	